

شرکت ایمن پناه هرمزگان



مشخصات فنی کانکس ۱۲×۳ ساندویچ پنل (تیپ C)

مشخصات فنی کانکس ساندویچ پنل (تیپ C)		
توضیحات	شرح کالای مصرفی	
۲ عدد تیر آهن ۱۶ در طول و ۷ عدد در عرض به عنوان شاسی اصلی کانکس استفاده می گردد.	شاسی	تیر و ستون
جهت قاب های بدنه و اسکلت اصلی کانکس از پروفیل ۱۲۰×۱۲۰ به ضخامت ۲,۵۰ میلیمتر جهت تیر و ستون استفاده میگردد.	تیر و ستون	
جهت بارگیری و جابجایی کانکس از ۴ عدد کرنر فیتینگ فولادی استفاده میگردد.	قلاب بارگیری	
جهت جلوگیری از ضربه خوردن ساندویچ پنل سقف اطراف سقف بوسیله پروفیل فرانسوی پوشانده می شود.	قاب دور سقف	
جهت جلوگیری از پوسیدگی کانکس کلیه قطعات اسکلت گالوانیزه گرم می گردد	ضد زنگ	
جهت پوشش اسکلت فلزی در مقابل زنگ زدگی سه لایه رنگ (لایه اول زینک ریچ، لایه دوم اپوکسی میانی، لایه سوم رنگ پلی اورتان) هر لایه به ضخامت ۶۰ میکرون پوشش داده می شود.	رنگ	
قاب نگهدارنده ساندویچ پنل ها به سازه اصلی بوسیله پروفیل های ۴۰*۲۰ به ضخامت ۲ میلیمتر می باشد.	پروفیل قاب نگهدارنده	
بدنه و سقف با استفاده از ورق های ساندویچ پنل دیواری به ضخامت ۵ سانتی متر دارای دو طرف ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰,۵۰ میلیمتر با دانسیته فوم ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب	پوشش دیوارها و سقف	
جوشکاری اسکلت بوسیله جوش CO2 و در نقاط اتصال ستون به تیر و همچنین ستون به تیر آهن به صورت ممتد و نفوذی انجام می گردد.	جوشکاری	
ورق عرشه فولادی از جنس گالوالوم به ضخامت ۰,۷ میلیمتر با گام ۸ سانتیمتر پوشش داده می شود.	کف کانکس	
استفاده از چسپ مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا	درزگیری دیوارها	درب و ورودی
از جنس ساندویچ پنل دارای قاب فلزی به همراه پراق آلات درجه یک ساخته می شود.	درب ورودی	
پروفیل UPVC استاندارد به همراه پراق آلات درجه یک و شیشه دوجداره ۴ میلیمتر.	پنجره	
پی وی سی درجه یک استاندارد	داکت کشی	تیر و ستون
سیم های فاز ، نول مربوط به پریز کولر با مقطع ۴ میلیمتر	پریز کولر	
سیم های فاز ، نول مربوط به پریز با مقطع ۲,۵ میلیمتر	پریز عمومی	
سیم های مربوط به سیستم روشنایی با مقطع ۱,۵ میلیمتر	روشنایی	
به صورت مستقیم و بدون انشعاب به فیوز مربوطه در تابلو متصل می گردد.	نحوه سیم کشی	
کلید نشت جریان (حفاظت جان) به صورت سری با فیوز اصلی در ابتدای مسیر برق قرار می گیرد.	کلید نشت جریان	
کلید، پریز روکار درجه یک دارای درپوش محافظ و از نوع بارانی می باشند.	کلید و پریز برق	
روشنایی اس ام دی جهت نصب در کلیه فضا های داخلی	روشنایی مهتابی	
چراغ تونلی جهت نصب در کنار درب ورودی	چراغ تونلی	
۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر جهت روشنایی ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر جهت پریز ها ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر جهت اسپلیت ۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر ورودی اصلی ۱ عدد فیوز ۲۵ آمپر محافظ جان	فیوز	
سوکت مخصوص ورودی برق به صورت نری و مادگی ضد آب نصب می گردد.	سوکت ورودی برق	



۰۹۱۷ ۷۹۰۰۰ ۲۰

کانکس هرمزگان

کانکس مدیریتی

ابعاد ۱۲ × ۳

ارتفاع ۳ متر

ساندویچ پانل ۵ س

کف سرامیک بر روی

عرشه فولادی گالوانم

۰/۷ باگام ۸ سانت

پروفیل ۱۲۰ × ۱۲۰

پوشش کل سازه

گالوانیزه گرم

پوشش داخلی PVC

روکشدار ضدضربه

تیپ C



با بالا بردن مداوم کیفیت اعتمادی اهین ساخته ایم

آدرس: بندرعباس - جاده بندر شهید باهنر - جنب هتل نقش جهان

تلفن: ۲-۳۳۵۱۳۰۵۱ - فکس: ۳۳۵۱۳۰۵۳ - همراه: ۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰ ۲۰

هرمزگان