

شرکت ایمن پناه هرمزگان

مشخصات فنی کمپ پیش ساخته



مشخصات فنی کمپ پیش ساخته		
توضیحات	شرح کالای مصرفی	
	شاسی	۲ عدد تیر آهن ۱۶ در طول و ۷ عدد تیر آهن ۱۴ در عرض به عنوان شاسی اصلی کانکس استفاده می گردد.
	تیر و ستون	جهت قاب های بدنه و اسکلت اصلی کانکس از پروفیل ۱۲۰×۱۲۰ به ضخامت ۲,۵۰ میلیمتر جهت تیر و ستون استفاده میگردد.
	قلاب بارگیری	جهت بارگیری و جابجایی کانکس از ۴ عدد کرور فیتینگ فولادی استفاده میگردد.
	قاب دور سقف	جهت جلوگیری از ضربه خوردن ساندویچ پانل سقف اطراف سقف بوسیله پروفیل فرانسوی پوشانده می شود.
	ضد زنگ	جهت جلوگیری از پوسیدگی کانکس کلیه قطعات اسکلت با درجه تمیزی SA۲/۵۰ سندبلاست می گردد
	رنگ	جهت پوشش اسکلت فلزی در مقابل زنگ زدگی سه لایه رنگ (لایه اول زینک ریچ، لایه دوم اپوکسی میانی، لایه سوم رنگ پلی اورتان) هر لایه به ضخامت ۶۰ میکرون پوشش داده می شود.
	پروفیل قاب نگهدارنده	قاب نگهدارنده ساندویچ پانل ها به سازه اصلی بوسیله پروفیل های ۴۰*۲۰ به ضخامت ۲ میلیمتر می باشد.
	پوشش دیوارها و سقف	بدنه و سقف با استفاده از ورق های ساندویچ پانل دیواری به ضخامت ۵ سانتی متر دارای دو طرف ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۰,۵۰ میلیمتر با دانسیته فوم ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
	جوشکاری	جوشکاری اسکلت بوسیله جوش CO2 و در نقاط اتصال ستون به تیر و همچنین ستون به تیر آهن به صورت ممتد و نفوذی انجام می گردد.
درزگیری	کف کانکس	ورق عرشه فولادی از جنس گالوالوم به ضخامت ۰,۷ میلیمتر با گام ۸ سانتیمتر پوشش داده می شود.
	درزگیری دیوارها	استفاده از چسپ مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا
	درب ورودی	از جنس ساندویچ پانل دارای قاب فلزی به همراه پراق آلات درجه یک ساخته می شود.
	پنجره	پروفیل UPVC استاندارد به همراه پراق آلات درجه یک و شیشه دوجداره ۴ میلیمتر.
	داکت کشی	پی وی سی درجه یک استاندارد
	سیم های فاز ، نول مربوط به پریز کولر	سیم های فاز ، نول مربوط به پریز کولر با مقطع ۴ میلیمتر
		سیم های فاز ، نول مربوط به پریز با مقطع ۲,۵ میلیمتر
		سیم های مربوط به سیستم روشنایی با مقطع ۱,۵ میلیمتر
	نحوه سیم کشی	به صورت مستقیم و بدون انشعاب به فیوز مربوطه در تابلو متصل می گردد.
	کلید نشت جریان	کلید نشت جریان (حفاظت جان) به صورت سری با فیوز اصلی در ابتدای مسیر برق قرار می گیرد.
فیوز	کلید و پریز برق	کلید، پریز روکار درجه یک دارای درپوش محافظ و از نوع بارانی می باشند.
	روشنایی مهتابی	روشنایی اس ام دی جهت نصب در کلیه فضا های داخلی
	چراغ تونلی	چراغ تونلی جهت نصب در کنار درب ورودی
	فیوز	۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر جهت روشنایی
		۱ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر جهت پریز ها
		۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر جهت اسپلیت
		۱ عدد فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر ورودی اصلی
		۱ عدد فیوز ۲۵ آمپر محافظ جان
	سوکت ورودی برق	سوکت مخصوص ورودی برق به صورت نری و مادگی ضد آب نصب می گردد.



۰۹۱۷ ۷۹۰۰۰ ۲۰

کانکس هرمزگان



خدمات پس از فروش مطلوب لازمه رشد تولید ملی

آدرس: بندرعباس - جاده بندر شهید باهنر - جنب هتل نقش جهان
تلفن: ۲-۳۳۵۱۳۰۵۱ - فکس: ۳۳۵۱۳۰۵۳ - همراه: ۰۹۱۷ ۷۹ ۰۰۰ ۲۰